



Lecteur Vigik® mains-libres INTRABOX

- Ouverture à distance, sans poser le badge sur le lecteur
- Pour contrôler une porte isolée
- Pour créer, modifier ou supprimer un badge, sans avoir à le récupérer
- Pas besoin de programmeur



06-0180 **INTRABOX**
DATA ECO

VIGIK® : 1 lecteur de proximité Vigik® mains-libres (04-0108) + 1 centrale de gestion Vigik® 1 porte et/ou 100 noms (03-0102) + 1 module de transmissions synchronisation des données Data illimitées 10 ans



Gestion à distance sur internet
www.intratone.info

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

12/24 V DC 1 A mini

CÂBLAGE

Centrale - Lecteur

4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 200 m

Centrale - Module GPRS

4 fils (2 paires torsadées) - Ø 8/10e - Max : 200 m

DIMENSIONS (L X H X P)

Lecteur 130 x 130 x 40 mm

Centrale 74 x 59 x 18 mm

Module GPRS 162 x 96 x 53 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement -20° C à +70° C

Indice Protection IP54

CAPACITÉS

Pages accès libre	✓
Événements horodatés	✓
Compatible avec les badges et les télécommandes équipés de la technologie Mifare	✓
Nombre max de badges / clémobile / pass	1000
Alerte technique (e-mails)	✓
Services Vigik®	30
Horloge annuelle	✓

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

